2005/06/17

GN 6210 ペアリング ガイド

携帯電話端末：DoCoMo FOMA F900iT (Fujitsu)

GN 6210 を他の Bluetooth 機器と使用する場合には、必ずペアリングが必要となります。

ペアリングの方法

① ペアリングを確実に行うために、GN 6210 ベースユニットの AC アダプターコードを抜いてください。（コンセントから AC アダプターを抜くか、ベースユニット底面の AC アダプターコードを抜いてください）

② GN 6210 ヘッドセット機能ボタンを長押しし、ヘッドセットを OFF にします。（機能ボタンを長押しすると 3～4 秒後にヘッドセット･ランプ（青色 LED）が 5～6 回点滅します。点滅を確認したらボタンを離してください）

③ GN 6210 ヘッドセットをペアリングモードにします。
ヘッドセットの機能ボタンを約 8 秒間長押ししてください。3～4 秒後にヘッドセット･ランプ（青色 LED）が 5～6 回点滅した後、点灯し続けたらボタンを離します。ペアリングモード中はヘッドセット･ランプ（青色 LED）が点灯し続けます。

④ 以下の手順で携帯電話と GN 6210 をペアリングさせます。
携帯電話の MENU／ノーマル／⑦Bluetooth／③ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ／④機器登録／
暗証番号（0000）を入力／確定／GN6210Hs を選択／選択／
ﾊﾟｽｷｰ（0000）を入力／確定／はい
※ 携帯電話側のペアリング操作の詳細については DoCoMo FOMA F900iT の取扱説明書を参照してください。

⑤ ペアリングに成功すると、ヘッドセット･ランプ（青色 LED）が 10 回点滅します。

ペアリング後の設定

ペアリング後、GN 6210 を使用する際は、携帯電話の Bluetooth 機能を ON にする必要があります。
※ 携帯電話側の Bluetooth 機能利用の詳細については DoCoMo FOMA F900iT の取扱説明書を参照してください。

GN Netcom
www.gnnetcom.co.jp

2005/06/17

GN 6210 ペアリング ガイド

○ 携帯電話で電話をかける場合

ヘッドセット機能ボタンを約 2 秒間（ﾌﾟﾌﾟｯという音が聞こえるまで）押し、携帯電話機で電話をかけます。

○ 携帯電話で電話に出る場合

ヘッドセット機能ボタンを約 2 秒間（ﾌﾟﾌﾟｯという音が聞こえるまで）押します。

○ 携帯電話で電話を切る場合

ヘッドセット機能ボタンを約 2 秒間（ﾌﾟﾌﾟｯという音が聞こえるまで）押します。

○ 固定電話機で電話をかける場合

ヘッドセット機能ボタンまたはベースユニット機能ボタンを押し、電話機で電話をかけます。

○ 固定電話機で電話に出る場合

ヘッドセット機能ボタンまたはベースユニット機能ボタンを押した後、電話に出ます。

○ 固定電話機で電話を切る場合

電話を切り、ヘッドセット機能ボタンまたはベースユニット機能ボタンを押します。

GN Netcom

www.gnnetcom.co.jp